

GRAVING - GREINDAFIBER

Retningslinjene i dette dokumentet skal:

- Sikre mot uhell i forbindelse med graving
- Sikre at graving og fylling blir utført i henhold til prosedyrer og forskrifter
- Sørge for at all graving blir utført på en tilfredsstillende måte

PROSEDYRE FOR GRAVING AV GREINDAFIBER

VARSLING

Varsling og godkjenning av grunneier, evt. veivesen eller kommune, skal alltid innhentes før oppstart av graving.

KVALIFIKASJONER

Dersom det skal benyttes egen graver / entreprenør, sørg for at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner for utførelse av graveoppdraget.

PÅVISNING AV KABLER OG RØR

Informasjon om kabel-/rørføringer eller annen informasjon som kan være relevant for gravevirksomhet skal innhentes fra følgende instanser:

- Energiverk (strøm)
- Telenor (tele)
- Kommune (VA-ledninger, veier)
- Vegvesen (veier)
- Andre teleoperatører, evt. egen infrastruktur for telekabler (Kabel-TV/fiber)
- Evt. andre instanser (Statnett, Statkraft, private aktører etc.)

Det skal aldri graves uten at kabelpåvisning er foretatt, eller at klarsignal er gitt om at det ikke er kabel-/rørføringer i nærheten av aktuelt graveområde.

Herunder er graving i nærheten av strømførende ledningsnett spesielt risikofyllt. Sikkerhetsmargin til høyspentkabler skal alltid defineres av energiselskap, og ved graving innenfor denne sikkerhetsavstand skal det alltid være med sikkerhetsleder fra energiselskapet.

For telekabler skal det alltid innhentes kartgrunnlag før graving. Ved visshet om at det kan graves uten å komme i konflikt med telekabler, kan det graves med tilsendt kart som grunnlag.

Det skal også utøves særskilt forsiktighet i forbindelse med arbeid i og ved kummer.

ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR

Riktig arbeidstøy og verneutstyr skal alltid benyttes. Benytt eksempelvis alltid vernesko og klær med fluoriserende farger ved alt arbeid ute.

Merk for øvrig varslingsrutiner, skilting og merking ifm arbeid ved eller i nærheten av vei. Rent generelt skal alt arbeid i nærheten av vei skiltes iht godkjent skiltplan.

All nedlegging av rør, samt innmåling av ferdig grøft med GPS og relaterte bilder skal oppdateres og registreres i Svorkas kartsystem.

Det er eier av fiberkabel som til enhver tid er ansvarlig for at gjeldende regelverk blir fulgt.

VIKTIG INFORMASJON

GRAVEDYBDE

80 cm. på innmark
50 cm. i øvrige områder
20-30 cm. på plen (spadedybde)

TYPE MASSE

Stedlige masser kan benyttes, men må sorteres for objekter som kan forårsake skade på rør.

Det må legges igjen rør i alle tomtegrenser, også der det pr. i dag ikke er bestilt fiber eller er ferdig utbyggt tomt.

Rør inn til hus skal ALLTID avsluttes på yttervegg, og i samråd med huseier. Rør skal ikke føres inn i huset, hvis ikke dette er avtalt på forhånd. Dette på grunn av tilgang til røret når det skal blåses inn kabel. Det er også fare for at det legger seg vann i røret, og dette vil komme ut når det blir satt lufttrykk på røret.